

TIMBANGAN ACS -3209 (GRAMMIO)



FUNGSI TOMBOL :

1. **[ZERO]**
: untuk mengembalikan ke nilai NOL.
2. **[TARE]**
: untuk penimbangan berat bersih (nilai TARA di wadah di NOL)
3. **[C]**
: untuk membatalkan/menghapus data yang tersimpan.
4. **[STORE]**
: untuk menyimpan data di timbangan.
5. **[ADD]**
: untuk menyimpan dan mengakumulasi nilai timbang dan total harga.
6. **[0 ~ 9]**
: tombol numerik digunakan untuk setting data satuan harga.
7. **[.]**
: desimal point digunakan untuk posisi desimal point pada satuan harga.
8. **[M1 ~ M7]**
: untuk menyimpan satuan harga pada 7 memori yang berbeda.
9. **[☀]**
: untuk merubah kecerahan tulisan pada layar

CARA KALIBRASI TIMBANGAN (30 kg x 5 gr)

1. Nyalakan timbangan tunggu sampai stabil.
2. Input password : “ **3 6 5 8** “
3. Tekan tombol **[TARE]**
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 0
 - **TOTAL PRICE** : -
4. Tekan tombol angka **[1]**
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 1
 - **TOTAL PRICE** : -
5. Tekan tombol **[TARE]**
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 2
 - **TOTAL PRICE** : -----
6. Naikkan beban timbang untuk kalibrasi (contoh : 5 kg)
7. Tekan tombol **[TARE]**
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 3
 - **TOTAL PRICE** : 0
8. Masukkan nilai beban yang dibuat untuk kalibrasi yaitu 5kg
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 3
 - **TOTAL PRICE** : 5000 (5 kg)
9. Tekan tombol **[TARE]**
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 4
 - **TOTAL PRICE** : 0
10. Masukkan nilai kapasitas timbangan yaitu 30 kg
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 4
 - **TOTAL PRICE** : 30000 (30 kg)

11. Tekan tombol **[TARE]**

- **WEIGH** : - CAL -
- **UNIT PRICE** : 5
- **TOTAL PRICE** : 3 (desimal point yaitu **.000**)

12. Tekan tombol **[TARE]**

- **WEIGH** : - CAL -
- **UNIT PRICE** : 6
- **TOTAL PRICE** : 0 (nilai ketelitian)

13. Masukkan nilai ketelitian yaitu 5 g

- **WEIGH** : - CAL -
- **UNIT PRICE** : 6
- **TOTAL PRICE** : 5 (nilai ketelitian yaitu 5 g)

14. Tekan tombol **[TARE]**

- **WEIGH** : 5.000
- **UNIT PRICE** : -
- **TOTAL PRICE** : -

15. Selesai

CARA MERUBAH KAPASITAS TIMBANGAN

(30kg x 5 gr MENJADI 6kg x 2g)

1. Nyalakan timbangan tunggu sampai stabil.
2. Input password : “ **3 6 5 8** “
3. Tekan tombol [TARE]
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 0
 - **TOTAL PRICE** : -
4. Tekan tombol angka [1]
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 1
 - **TOTAL PRICE** : -
5. Tekan tombol [TARE]
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 2
 - **TOTAL PRICE** : -----
6. Naikkan beban timbang untuk kalibrasi (contoh : 5 kg)
7. Tekan tombol [TARE]
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 3
 - **TOTAL PRICE** : 0
8. Masukkan nilai beban yang dibuat untuk kalibrasi yaitu 5kg
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 3
 - **TOTAL PRICE** : 1000 (1 kg)
9. Tekan tombol [TARE]
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 4
 - **TOTAL PRICE** : 0
10. Masukkan nilai kapasitas timbangan yaitu 30 kg
 - **WEIGH** : - CAL -
 - **UNIT PRICE** : 4
 - **TOTAL PRICE** : 6000 (6 kg)

11. Tekan tombol [TARE]

- **WEIGH** : - CAL -
- **UNIT PRICE** : 5
- **TOTAL PRICE** : 3 (desimal point yaitu .000)

12. Tekan tombol [TARE]

- **WEIGH** : - CAL -
- **UNIT PRICE** : 6
- **TOTAL PRICE** : 0 (nilai ketelitian)

13. Masukkan nilai ketelitian yaitu 2 g

- **WEIGH** : - CAL -
- **UNIT PRICE** : 6
- **TOTAL PRICE** : 2 (nilai ketelitian yaitu 2 g)

14. Tekan tombol [TARE]

- **WEIGH** : 1.000
- **UNIT PRICE** : -
- **TOTAL PRICE** : -

15. Selesai

CARA AKUMULASI TOTAL HARGA

DENGAN BARANG :

1. Naikkan beban ke 1 (misal : 1 kg)
2. Ketik harga barang (misal : Rp. 5000)
 - Weight : 1.000
 - Unit Price : 5000
 - Total Price : 5000
3. Tekan tombol **[ADD]**
 - Weight : 1.000
 - Unit Price : Add 1
 - Total Price : **5000**
4. Turunkan beban ke 1
5. Tekan tombol **[C]** → untuk menghapus nilai harga yang ke 1
6. Naikkan beban ke 2 (misal : 1 kg)
7. Ketik harga barang (misal : Rp. 3000)
 - Weight : 1.000
 - Unit Price : 3000
 - Total Price : **3000**
8. Tekan **[ADD]**
 - Weight : 1.000
 - Unit Price : Add 2
 - Total Price : **8000 (hasil penjumlahan 5000 + 3000)**
9. dst
10. Turunkan beban ke 2
11. Tekan tombol **[C]** → untuk menghapus nilai harga yang ke 2

MELIHAT HASIL NILAI AKUMULASI :

1. Tekan tombol **[ADD]**
 - Weight : 0.000
 - Unit Price : Add 2
 - Total Price : **8000 (hasil penjumlahan 5000 + 3000)**
2. Selesai

MENGHAPUS NILAI AKUMULASI :

1. Tekan tombol [C]
 - Unit Price : CLr
2. Selesai

CARA MENYIMPAN HARGA SATUAN DENGAN TOMBOL [M1] ~ [M7] :

CARA 1 DENGAN BARANG :

Misal harga garam/kg : Rp. 8000 dan tersimpan di tombol [M1]

1. Naikkan beban
Misal : 1 kg
2. Tekan [STORE] → untuk menyimpan harga
3. Ketik harga barang
Misal : Rp. 8000
4. Tekan/pilih tombol [M1]
5. Penyimpanan harga selesai

Nb : untuk pemakaian harga yang sudah disimpan di tombol [M1] s/d [M7] :

1. Naikkan barang yang sudah dibuat memori harganya
2. Tekan / pilih memori tombol [M1] s/d [M7] yang sudah dibuat harganya
 - Maka akan tampil harga yang sudah dibuat

CARA 2 LANGSUNG DENGAN ANGKA :

Misal harga garam/kg : Rp. 8000 dan tersimpan di tombol [M1]

1. Tekan [STORE] → untuk menyimpan harga
2. Ketik harga barang
Misal : Rp. 8000
3. Tekan/pilih tombol [M1]
4. Penyimpanan harga selesai

CARA MENGGANTI HARGA SATUAN PADA TOMBOL [M1] ~ [M7] :

CARA 1 DENGAN BARANG :

Misal harga garam/kg : Rp. 8000 menjadi 7000

1. Naikkan beban
Misal : 1 kg
2. Tekan **[STORE]** → untuk menyimpan harga
3. Ketik harga barang yang baru
Misal : Rp. 7000
4. Tekan/pilih tombol diantara : **[M1] s/d [M7]**
5. Penyimpanan harga selesai

CARA 2 LANGSUNG DENGAN ANGKA :

Misal harga garam/kg : Rp. 8000 menjadi 7000

1. Tekan **[STORE]** → untuk menyimpan harga
2. Ketik harga barang yang baru
Misal : Rp. 7000
3. Tekan/pilih tombol diantara : **[M1] s/d [M7]**
4. Penyimpanan harga selesai

CARA MENGHAPUS HARGA BARANG PADA TOMBOL [M1] ~ [M7] :

CARA 1 DENGAN BARANG :

1. Naikkan beban
Misal : 1 kg
2. Tekan **[STORE]** → untuk menyimpan harga
3. Ketik angka : “ 0 “
4. Tekan/pilih tombol diantara : **[M1] s/d [M7]**
5. Harga sudah terhapus

CARA 2 LANGSUNG DENGAN ANGKA :

1. Tekan **[STORE]** → untuk menyimpan harga
2. Ketik angka : “ 0 “
3. Tekan/pilih tombol diantara : **[M1] s/d [M7]**
4. Harga sudah terhapus

CARA SETTING NILAI DESIMAL PADA UNIT PRICE

(TIDAK ADA TITIK DESIMAL)

1. Masukkan password : “ 9 7 8 “
2. Tekan tombol **[TARE]**
 - Weight : - Set -
 - Unit Price : 0
 - Total Price : -
3. Tekan angka **[5]**
 - Weight : - Set –
 - Unit Price : 0
 - Total Price : 5
4. Tekan tombol **[TARE]**
5. Selesai

MERUBAH KECERAHAN TULISAN PADA LAYAR

1. Tekan [- Kecerahan tulisan akan berubah
- 2. Pilih sesuai kecerahan yang diinginkan